

バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)

PAT

- ・バッテリー等の充電、放電用に御利用下さい。
- ・突入電流に対応可能です。
- ・プリント基板取付用 (VB-2シリーズ) と樹脂取付用 (VB-20シリーズ) の2種類用意しています。
- ・材 質...ボディ.....黄銅
 コンタクト部...黄銅
 スプリング.....ステンレス
 Eリング.....ステンレス
- ・処 理...ボディ、コンタクト部...ニッケル下地金メッキ
- ・定格電流...5A
- ・接触抵抗...10mΩ以下
- ・耐久性...10000回以上
- ・使用温度範囲...-20 ~ +100

■ 品番


品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-2-6-AA 6.0	VB-2-6-BA 6.0	VB-2-8-CA 8.0	VB-2-6-AB 6.0
VB-2-8-AA 8.0	VB-2-8-BA 8.0		VB-2-8-AB 8.0

品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-2-6-BB 6.0	VB-2-8-CB 8.0	VB-20-6-AA 6.0	VB-20-6-BA 6.0
VB-2-8-BB 8.0		VB-20-8-AA 8.0	VB-20-8-BA 8.0


品番 L	品番 L	品番 L	品番 L
VB-20-8-CA 8.0	VB-20-6-AB 6.0	VB-20-6-BB 6.0	VB-20-8-CB 8.0
	VB-20-8-AB 8.0	VB-20-8-BB 8.0	

■ 取付穴径

- プリント基板取付用 (VB-2シリーズ)



- 樹脂取付用 (VB-20シリーズ)



■ 動作力

- 1mmストロークで
 VB-□-6タイプ...200g
 VB-□-8タイプ...200g
 VB-□-8-C□タイプ...200g

■ ストローク

- VB-□-6タイプ...1.5mm
- VB-□-8タイプ...2.0mm
- VB-□-8-C□タイプ...1.5mm

■ 使用例





プリント基板に取付けた場合



樹脂に取付けた場合

■ 取付方法

スプリング
プローブ

バッテリー用スプリングプローブ〔VBシリーズ〕(1パック10本入)

PAT

■VB-24シリーズ

- 仕様は254ページ、VB-2、20シリーズと同じです。
- 本製品はナットで固定できます。(ナットが附属しています。)
- 取付可能板厚.....1.0～3.0mm
- 取付穴径...4.2φ
- 動作力...1mmストローク...200g
- ストローク...VB-24-6タイプ...1.5mm

VB-24-8タイプ...2mm

VB-24-8-C□タイプ...1.5mm

■品番

品番	L	品番	L	品番	L
VB-24-6-AA	6	VB-24-6-BA	6	VB-24-6-AB	6
VB-24-8-AA	8	VB-24-8-BA	8	VB-24-8-BB	8

■VB-1,10,14シリーズ


- 下記仕様以外254ページ、VB-2,20シリーズと同一です。
- 定格電流...3A
- 動作力.....1mmストローク...90g
- ストローク...1.5mm

■品番


品番	品番	品番
VB-1-6-BC	VB-10-6-BC	VB-14-6-BC

■取付穴径




- プリント基板取付用 (VB-1シリーズ)



- 樹脂取付用 (VB-10シリーズ)




■取付方法



■使用例



■取付方法



樹脂に取付けた場合